

Orchestra² - Réf. ORC50

NEW

Puissante console de contrôle intuitive et ergonomique pour des applications multi-écrans en intégration ou événementiel



Astuces

L'Orchestra² peut être pilotée par un contrôleur externe de type **CRESTRON**[®] ou **AMX**[®] ainsi que par la majorité des systèmes de contrôle.

Orchestra² en bref

- ▶ Console de pilotage puissante et conviviale
- ▶ Contrôle simultanément jusqu'à 6 écrans en configuration d'affichage simple ou multiple
- ▶ Possibilité de stocker jusqu'à 64 presets par sélection d'écrans
- ▶ Contrôle une large sélection de Mélangeurs Seamless **Analog Way**
- ▶ Programmation « Off-Line »
- ▶ Fonction Snap
- ▶ Dotée d'un port USB. La configuration complète d'un show peut être sauvegardée pour un usage ultérieur

Contrôle les Mélangeurs Seamless suivants

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ▶ DVX8044: Di-VentiX II | ▶ STE100: Smart Edge |
| ▶ EKS500: Eikos | ▶ EKS550: Eikos ² |
| ▶ EKS400: Eikos LE | ▶ SPX450: Saphyr |
| ▶ SMX200: Smart MatriX | ▶ PLS350: Pulse ² |
| ▶ SMX100: Smart MatriX LE | ▶ PLS350: Pulse ² -3G |
| ▶ PLS300: Pulse | ▶ QVU150: QuickVu |
| ▶ PLS200: Pulse LE | ▶ QVU150: QuickVu-3G |
| ▶ SQD200: Smart Quad | ▶ QMX150: QuickMatriX |
| ▶ STE200: Smart Edge FX | ▶ SMX250: SmartMatriX ² |

Spécifications Techniques

- ▶ **Contrôles utilisateur**
 - Ecran TFT tactile, 7" (18 cm)
 - Boutons d'accès direct aux entrées
 - Boutons d'accès direct aux effets
 - Boutons preset utilisateur
 - Boutons Take, Freeze, sélection du Main/Program ou du Preview
 - T-Bar pour un contrôle manuel fluide des transitions
 - Joystick pour paramétrer simplement et rapidement les images ou effets
- ▶ **Connecteurs**
 - RJ45 pour les connexions Ethernet TCP/IP
 - Port USB
 - VGA auxiliaire
 - BNC pour le système d'éclairage

Programmation externe

Tous les presets peuvent être préparés sur l'Orchestra² et réutilisés par un système de contrôle externe. Des modèles peuvent être sélectionnés et adaptés sur chaque source. Simple et abordable, l'Orchestra² offre un gain de temps et d'argent important grâce à la programmation de presets complexes réutilisables par un contrôleur externe. Les presets peuvent également être modifiés sans avoir à reprogrammer le contrôleur externe.

Dimensions :

- ▶ Compatible 19", 6U
- ▶ P 17.7" x L 17.7" x H 7"
- ▶ P 450 mm x L 450 mm x H 180 mm

Poids :

- ▶ 9 kg
- ▶ 20 lbs

Alimentation :

100-250 VAC, 50/60 Hz (1000W) (UL, CSA, GS, CE), Interrupteur On/Off

Livrée avec :

- ▶ 1 x Cordon d'alimentation
- ▶ 1 x Plateau de montage en rack et vis
- ▶ 2 x Pieds ajustables
- ▶ 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :

3 ans pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.



* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur www.analogway.com



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Suivez-nous

