

Shot Box² - Réf. SB80-2

Solution simple et abordable pour le contrôle des presets sur la gamme LiveCore™ et Midra™



Shot Box² en bref

- ▶ 76 touches avec libellés prédéfinis
- ▶ Rétro-éclairage individuel bleu ou rouge associé à chaque touche
- ▶ Mise en œuvre facile et immédiate pour toute la gamme LiveCore™ ainsi que pour toute la gamme Midra™ via le logiciel de contrôle RCS²
- ▶ Connexion USB vers PC ou Mac

Principales caractéristiques

- ▶ **Contrôles utilisateur**
 - 70 touches pour les Presets, les Master Presets ou les Presets d'écrans Confidence pour la gamme LiveCore™ (140 presets disponibles) et jusqu'à 64 touches Presets ou Master Presets pour la gamme Midra™
 - 4 touches pour le Presets de Monitoring (8 presets disponibles)
 - 1 touche large pour basculer d'une page de presets à l'autre
 - 1 touche large pour le bouton Take
- ▶ **Connecteurs**
 - 1 port USB

Série LiveCore™

NeXtage 08 - 4K Réf. NXT0802-4K	Ascender 16 - 4K Réf. ASC1602-4K
NeXtage 16 - 4K Réf. NXT1604-4K	Ascender 32 - 4K - PL Réf. ASC3204-4K-PL
SmartMatrixX Ultra Réf. SMX12x4	Ascender 48 - 4K - PL Réf. ASC4806-4K-PL

Série Midra™

Eikos ² Réf. EK5550	Saphyr Réf. SPX450	SmartMatrixX ² Réf. SMX250
Pulse ² Réf. PLS350	QuickMatrixX Réf. QMX250	QuickVu Réf. QVU150



Shot Box²
SB80-2



Shot Box²
SB80-2

Pour contrôler les mélangeurs suivants

Série LiveCore™

- ▶ ASC4806-4K-PL: Ascender 48 - 4K - PL*
- ▶ ASC3204-4K-PL: Ascender 32 - 4K - PL*
- ▶ ASC1602-4K: Ascender 16 - 4K*
- ▶ SMX12x4: SmartMatrixX Ultra
- ▶ NXT1604-4K: NeXtage 16 - 4K
- ▶ NXT0802-4K: NeXtage 08 - 4K

*Les produits non 4K sont aussi supportés

Série Midra™

- ▶ EKS550: Eikos²
- ▶ SPX450: Saphyr
- ▶ SMX250: SmartMatrixX²
- ▶ PLS350: Pulse²
- ▶ PLS350-3G: Pulse²
- ▶ QMX150: QuickMatrixX
- ▶ QVU150: QuickVu
- ▶ QVU150-3G: QuickVu

ATTENTION !

Vous devez connecter le câble USB de la Shot Box² à votre ordinateur. Ne connectez pas le câble USB de la Shot Box² directement sur le port USB de votre produit LiveCore™ ou Midra™.



* Le guide de démarrage rapide et le logiciel d'installation sont également disponibles sur www.analogway.com



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Dimensions :

- ▶ D 7.25" x W 8.25" x H 0.94"
- ▶ D 184 mm x W 210 mm x H 240 mm

Poids :

- ▶ 0,726 Kgs
- ▶ 1.6 lbs

Livrée avec :

- ▶ 1 x Mallette de transport
- ▶ 1 x Clé USB contenant les logiciels d'installation pour Windows et Mac OS*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide pour LiveCore*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide pour Midra*

Garantie :

1 an pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.

Suivez-nous



Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 (678) 487 6644 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

SB80-2-FR-27/12/2016



ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital