

Vertige™ - Réf. VRC300

NEW

Console de contrôle premium pour des événements d'envergure/multi-écrans



Vertige™ en bref

- ▶ Nouvelle console de contrôle conviviale
- ▶ Nouveau système de gestion des couches à l'aide de tirettes de mixage
- ▶ Gestion rapide des couches et des presets
- ▶ Nombre virtuellement illimité de machines et d'écrans
- ▶ Nombreux boutons contextuels
- ▶ Fonctionnalités avancées pour les événements
- ▶ Large écran TFT 16/9 tactile pour prévisualiser les miniatures animées des sources connectées et les configurations

Pour contrôler les Mélangeurs Seamless suivants

- ▶ ASC4806 : Ascender 48
- ▶ ASC3204 : Ascender 32
- ▶ SMX12x4 : SmartMatriX Ultra
- ▶ NXT1604 : NeXtage 16
- ▶ EKS550 : Eikos2*
- ▶ SPX450 : Saphyr*
- ▶ PLS350-3G : Pulse2*
- ▶ PLS350 : Pulse2*
- ▶ QVU150-3G : QuickVu*
- ▶ QVU150 : QuickVu*
- ▶ QMX150 : QuickMatriX*
- ▶ SMX250 : SmartMatriX2*

*Disponible au premier semestre 2015

Caractéristiques principales

▶ Contrôles utilisateur

- Ecran TFT tactile, 39.62 cm (15.6")
- 6 tirettes pour les effets (transitions) ou un mode Master Alpha
- 46 boutons contextuels
- 69 boutons de commandes directes
- 11 boutons rotatifs d'ajustement
- T-Bar pour un contrôle manuel fluide des transitions
- Joystick pour une organisation simple et rapide des images et paramètres d'effets

▶ Connecteurs

- 2 x RJ45 pour les connexions Ethernet et TCP/IP
- 4 x ports USB arrière
- 1 port USB avant
- Connecteur VGA auxiliaire (non-utilisé)
- Connecteur HDMI auxiliaire (non-utilisé)
- 2 x ports de maintenance

Dimensions :

- ▶ D 20.0" x W 29.2" x H 7.9"
- ▶ P 510 mm x L 740 mm x H 200 mm

Poids :

- ▶ 15 kg
- ▶ 33 lbs

Alimentation :

- ▶ Double alimentation universelle, détection automatique 100-240 VAC ; 50/60 Hz, 2.5A (90W) (UL, CSA, GS, CE)
- ▶ Interrupteur à bascule On/Off

- ▶ Fusible rapide 5x20mm 4A 250VAC

Livré avec :

- ▶ 2 x Cordons d'alimentation
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide*
- ▶ 1 x Manuel Utilisateur*

Garantie :

3 ans pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux



* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur www.analogway.com

i Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Suivez nous

